



## JA-111M-GR Czujnik otwarcia BUS - szary

JA-111M jest czujnikiem reagującym na otwarcie okna lub drzwi podłączonym do magistrali cyfrowej. W przypadku otwarcia lub oderwania obudowy załączony zostanie alarm sabotażowy. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

### Specyfikacja techniczna

<b>Zasilanie:</b>	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
<b>Pobór prądu w czuwaniu:</b>	5 mA
<b>Wymiary czujnika:</b>	26 × 55 × 16 mm
<b>Wymiary magnesu:</b>	16 × 55 × 16 mm
<b>Stopień ochrony</b>	2, zgodnie z normami EN 50131-1
<b>Temperatura pracy:</b>	-10 °C do +40 °C
<b>Zgodny z standardami:</b>	EN 50130-4, EN 55022